

SŁUP MONITORINGU "C" - WYPOSAŻYĆ W KAMERĘ PANORAMICZNĄ I OBROTOWĄ MONTOWANE NA WYSIĘGNIKU W KOLORZE ZGODNYM Z KOLOREM SŁUPA DO SŁUPA DOBUDOWAĆ SKRZYNKĘ Z ZASILACZEM I KONWERTEREM WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCY SŁUP OŚWIETLENIA ULICZNEGO

SŁUP MONITORINGU "D" - WYPOSAŻYĆ W 1 KAMERĘ OBROTOWĄ MONTOWANĄ NA WYSIĘGNIKU W KOLORZE ZGODNYM Z KOLOREM SŁUPA DO SŁUPA DOBUDOWAĆ SKRZYNKĘ Z ZASILACZEM I KONWERTEREM WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCY SŁUP OŚWIETLENIA ULICZNEGO

SŁUP MONITORINGU "E" - WYPOSAŻYĆ W 1 KAMERĘ STACJONARNĄ DO ROZPOZNAWANIA TABLIC REJESTRACYJNYCH MONTOWANE NA WSPORNIKU DO SŁUPA DOBUDOWAĆ SKRZYNKĘ Z ZASILACZEM I KONWERTEREM WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCY SŁUP OŚWIETLENIA ULICZNEGO

SŁUP MONITORINGU "F" - WYPOSAŻYĆ W 1 KAMERĘ STACJONARNĄ DO ROZPOZNAWANIA TABLIC REJESTRACYJNYCH MONTOWANE NA WSPORNIKU ORAZ KAMERĘ PANORAMICZNĄ I OBROTOWĄ DO SŁUPA DOBUDOWAĆ SKRZYNKĘ Z ZASILACZEM I KONWERTEREM WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCY SŁUP OŚWIETLENIA ULICZNEGO

ORUROWANIE
KANALIZACJA TELETECHNICZNA
ULOŻONE WG. OSOBNEGO OPRACOWANIA

ORUROWANIE
KANALIZACJA TELETECHNICZNA
PROJEKTOWANA

ŚWIATŁOWÓD
W KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
PROJEKTOWANY

YKY3x10mm2
ZASILANIE KAMER
ULOŻONE WG. OSOBNEGO OPRACOWANIA

YKY3x10mm2
ZASILANIE KAMER
PROJEKTOWANE

D75, D110 - RURA OSŁONOWA DO UKŁADANIA W ZIEMI, DWUŚCIENNA, KARBOWANA, O ŚREDNICY 75mm, 110mm ROZWIJANA Z BĘBNA ZASTOSOWANA JAKO ORUROWANIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAĆ WYKOPY RĘCZNE. OBWÓD ZASILANIA KAMER WYKONANY WG. OSOBNEGO OPRACOWANIA KABLEM YKY3x10mm2 WORKOWYSTAĆ DO ZASILENIA MONITORINGU W TYM CELU ODSZUKAĆ I ODKOPAĆ POZOSTAWIONE PĘTLE KABLOWE TAM GDZIE TO KONIECZNE ROZCIĄĆ I WPROWADZIĆ DO SKRZYNKI ZASILAJĄCEJ. PRZY SŁUPIE MONITORINGU "E" WYKONAĆ DODATKOWE ODEJŚCIE Z GŁÓWNEGO KABLA ZASILAJĄCEGO POPRZEZ MUFĘ ROZGAŁĘŹNĄ, NOWY ODCINEK KABLA UKŁADAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m W WYKOPIE O WYMIARACH 0,8x0,4m I DOPROWADZIĆ DO SKRZYNKI ZASILAJĄCEJ. MIEJSKĄ KANALIZACJĘ TELETECHNICZNĄ DLA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UZUPEŁNIĆ O ODCINEK OD STUDNI KT/15/2 DO BUDYNKU WIEŻY SĘDZIEWSKIEJ STANIOWI RURAMI D110 ORAZ O ODCINEK DO SKRZYNKI ZASILAJĄCEJ PRZY SŁUPIE "E" RURĄ D75. ORUROWANIE UKŁADAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 0,8m. W MIEJSCACH ZAŁAMAŃ SIECI ORAZ NA PROSTYCH ODCINKACH CO OK 50m STOSOWAĆ STUDNIE KABLOWE REWIZYJNE SK-2 ORAZ W WYBRANYCH PRZYPADKACH SK-1.
W KANALIZACJI OD STUDNI KT/1 DO KT/30 ORAZ OD STUDNI KT/15 DO SZAFY RACK W BUDYNKU WIEŻY SĘDZIOWSKIEJ I STADIONU PROWADZIĆ GŁÓWNĄ MAGISTRALĘ ŚWIATŁOWODOWĄ KABLEM SM ZEWNĘTRZNYM A-DQ(ZN)B2Y, 48J (4x12), 3,5kN. DO SKRZYNKI Z KONWERTEREM NA SŁUPIE DOPROWADZIĆ KABEL ŚWIATŁOWODOWY SM ZEWNĘTRZNY DAC, 4J (1x4), 1,2kN OD MAGISTRALI ŚWIATŁOWODOWEJ. W MIEJSCACH ODGAŁĘZIEŃ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ ORAZ NA KOŃCACH WYKONAĆ STELAŻ Z ZAPASEM KABLA 25m.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA
64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93
TEL.KOM. 601-763-997
e-mail: wis@wis.net.pl

Obiekt	Magistrala światłowodowa oraz monitoring ul. Strzeleckiej w Lesznie			
Adres	ul. Strzelecka, ul. Obrębie 64-100 Leszno; dz. ry ewid. 1157, 992, 99, 424, 1123, 434, 1412, 1920, 1104, 1105, 1417, 1418, 1418, 1918, 1918, 1925, 457, 1911, obręb Leszno 0002, jednostka ew. Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno ul. Karasia 15 64-100 Leszno			
Treść rysunku	projekt zagospodarowania terenu - magistrala światłowodowa i monitoring - część 2	Data 26.09.2017	Skala 1:500	Nr. rysunku 2
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr. inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/L,o WKP/IE/S/7/2/01 spec. inst.-inż.		
Asystent	mgr. inż. Jacek Krajewski			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/L,o WKP/IE/S/607/01 spec. inst.-inż.		